



MOTOROLA RAZR- V3 CONFIGURAZIONE

RAZR- V3 - Configurazione WAP

Entrare nel menu di configurazione:

1. Accedere al menù di gestione premendo il tasto
2. Selezionare l'icona "Accesso Web" e premere "Scegli"
3. Selezionare la voce "Profili Web", premere ancora "Scegli"
4. Posizionarsi su "Nuova voce", quindi premere "Scegli" (e' possibile creare sino a 10 profili. Se l'opzione "Nuova voce" non e' presente allora e' necessario eliminare o modificare uno dei profili esistenti)
5. Modificare i parametri premendo "Cambia" (premere OK per confermare)
6. Inserire i parametri
 - a. "Nome" : **ErgMobile WAP**
 - b. "Homepage" : **http://www.ergmobile.it**
 - c. "Tipo servizio 1" premere "Cambia" selezionare "HTTP" premendo "Scegli"
 - d. "IP 1" : vuoto
 - e. "Porta 1" : **80**
 - f. "Dominio 1" : vuoto
 - g. "Tipo servizio 2" : http
 - h. " IP 2" : non modificare
 - i. "Porta 2" : 80
 - j. "Dominio 2" : non modificare
 - k. "Tipo servizio 2" : non modificare
 - l. "DNS 1" : non modificare
 - m. "DNS 2" : non modificare
 - n. "Timeout" : premere "cambia" e selezionare 5 minuti premendo "Scegli"
 - o. "Nr CSD 1" : vuoto
 - p. "User ID 1" : vuoto
 - q. "CSD password 1" : vuoto
 - r. "Velocità dati (Bps) 1" : 9600
 - s. "Tipo chiamata 1" : Modem
 - t. "Nr CSD 2" : vuoto
 - u. "User ID 2" : vuoto
 - v. "CSD password 2" : vuoto
 - w. "Velocità dati 2 (Bps) 2" : non modificare
 - x. "Tipo chiamata 2" : non modificare
 - y. "APN" : **mobile.erg.it**
 - z. "GPRS user ID": vuoto
 - aa. "Password": vuoto
 - bb. Premere "Fine"
7. Attivare il profilo
8. Selezionare "Profili Web"
9. Posizionarsi sul profilo creato in precedenza
10. premere il tasto , quindi selezionare la voce "Imposta predefinito" e premere "Scegli "
11. Avviare la connessione
12. Accedere al menù di gestione premendo il tasto e seguire i seguenti passi:
13. Selezionare la voce "Profili Web"
14. Posizionarsi sul profilo appena creato e premere "Inizio"