



## SAMSUNG SGH-D880 CONFIGURAZIONE

### SAMSUNG SGH-D880 - Configurazione WAP GPRS

Impostare la SIM ErgMobile come SIM principale

#### Entrare nel menu di configurazione:

Accedere al "Menu principale" premendo il tasto di selezione sinistro

1. Selezionare l'icona del Browser e premere il tasto di navigazione centrale o "Seleziona"
2. Scorrere fino alla voce di menu "Impostazioni server" e premere il tasto di navigazione centrale o "Seleziona"
3. Posizionarsi su un profilo esistente e premere "Seleziona"

#### Inserire i parametri:

4. "Nome profilo": *ErgMobile WAP*
5. "Homepage": *http://www.ergmobile.it*
6. "Connessione": Scegliere scorrendo a sinistra "Solo GPRS"
7. "Proxy": Scegliere scorrendo a sinistra "Disabilita"
8. Selezionare "Impostazioni GPRS" ed inserire i seguenti parametri:
  - a. "DNS1": lasciare inalterato (0.0.0.0)
  - b. "DNS2": lasciare inalterato (0.0.0.0)
  - c. "APN": inserire *mobile.erg.it*
  - d. "Nome utente": lasciare vuoto
  - e. "Password": lasciare vuoto
  - f. Selezionare la voce "Salva" sul tasto di selezione a sinistra
9. Selezionare la voce "Salva" per salvare il profilo e premere "Indietro"
10. Scorrere fino alla voce "Profilo corrente" e premere "Seleziona"
11. Posizionarsi sul profilo *ErgMobile WAP* appena creato e premere "Seleziona"
12. Premere "Indietro"