



SAMSUNG SGH-M 610 CONFIGURAZIONE

SAMSUNG SGH-M 610 - Configurazione WAP GPRS

Entrare nel menu di configurazione:

Accedere al "Menu principale" premendo il tasto di selezione sinistro

1. Selezionare l'icona del Browser e premere il tasto di navigazione centrale o "**Seleziona**"
2. Se compare subito l'elenco dei profili posizionarsi su un profilo esistente e premere "**Seleziona**" e successivamente selezionare nuovamente l'icona del Browser e premere il tasto di navigazione centrale o "**Seleziona**"
3. Scorrere fino alla voce di menu "**Impostazioni server**" e premere il tasto di navigazione centrale o "**Seleziona**"
4. Posizionarsi su un profilo esistente e premere "**Seleziona**"

Inserire i parametri:

5. "**Nome profilo**": *ErgMobile WAP*
6. "**Homepage**": *http://www.ergmobile.it*
7. "**Connessione**": Scegliere scorrendo a sinistra "**GPRS**"
8. "**Proxy**": Scegliere scorrendo a sinistra "**Disabilita**"
9. Selezionare "**Impostazioni GPRS**" ed inserire i seguenti parametri:
 - a. "**DNS1**": lasciare inalterato (0.0.0.0)
 - b. "**DNS2**": lasciare inalterato (0.0.0.0)
 - c. "**APN**": inserire *mobile.erg.it*
 - d. "**Nome utente**": lasciare vuoto
 - e. "**Password**": lasciare vuoto
 - f. Selezionare la voce "**Salva**" sul tasto di selezione a sinistra
10. Selezionare la voce "**Salva**" per salvare il profilo e premere "**Indietro**"
11. Scorrere fino alla voce "**Server corrente**" e premere "**Seleziona**"
12. Posizionarsi sul profilo *ErgMobile WAP* appena creato e premere "**Seleziona**"
13. Premere "**Indietro**"