



## SAMSUNG SGH-ZV 60 CONFIGURAZIONE

### SAMSUNG SGH-ZV 60 - Configurazione WAP GPRS

#### Entrare nel menu di configurazione:

Accedere al "Menu principale" premendo il tasto di selezione sinistro

1. Selezionare l'icona del Browser e premere il tasto di navigazione centrale o "Selez."
2. Scorrere fino alla voce di menu "Impostazioni browser" e premere il tasto di navigazione centrale o "Selez."
3. Premere "Opzioni" e selezionare "Nuovo" per creare un nuovo profilo WAP

#### Inserire i parametri:

4. "Imposta nome": *ErgMobile WAP*
5. "Nome accesso": *mobile.erg.it*
6. "Tipo autorizzazione": lasciare invariato (Normale)
7. "ID utente": lasciare vuoto
8. "Password": lasciare vuoto
9. "Protocollo": lasciare HTTP
10. "Homepage": *http://www.ergmobile.it*
11. "Indirizzo proxy": lasciare inalterato (0.0.0.0)
12. "Porta": lasciare 80
13. "Timeout accesso (sec)": lasciare 300
14. "Impostazioni avanzate": lasciare invariato
15. Selezionare la voce "Salva" per salvare il profilo.
16. Selezionare il profilo *ErgMobile WAP* premendo due volte il tasto centrale per attivarlo.
17. Premere più volte "Indietro"