



SGH Z510 CONFIGURAZIONE

SGH Z510 - Configurazione WAP GPRS

1. Entrare nel menu configurazione

- Selezionare **"Menu"** premendo il tasto centrale
- Scorrere fino alla voce **"Impostazioni"** e premere il tasto centrale
- Scorrere fino alla voce **"Rete"** e premere "Seleziona" o il tasto centrale
- Selezionare la voce **"Impostazioni browser"** con il tasto centrale
- Scegliere **"Opzioni"** e quindi **"Nuovo"** per creare un nuovo profilo
- Impostare i vari campi come riportato di seguito (per modificare ogni singola voce, scorrere l'elenco con le frecce ed inserire i rispettivi parametri):

2. Inserimento parametri

- **"Imposta nome": ErgMobile WAP**
- **"Nome accesso ":** digitare **"mobile.erg.it"**
- **"Tipo autorizzazione":** lasciare invariato (Normale)
- **"Username":** lasciare invariato (vuoto)
- **"Password":** lasciare invariato (vuoto)
- **"Protocollo":** selezionare la voce HTTP, premendo la freccia verso destra
- **"URL homepage": <http://www.ergmobile.it>**
- **"Indirizzo proxy":** lasciare vuoto
- **"Porta":** lasciare vuoto
- **"Ritardo (sec)":** 300
- **"Impostazioni avanzate":** da non selezionare e/o modificare
- Selezionare la voce "Salva" per salvare il profilo
- Posizionarsi sul profilo appena creato, ad esempio ErgMobile WAP, e premere due volte il tasto centrale per attivarlo e salvarlo
- Selezionare la voce "Indiet." per tornare al menù principale
- Avviare la connessione WAP selezionando la voce " ErgMobile WAP " e quindi "Homepage"