



## MOTOROLA W377 CONFIGURAZIONE

### MOTOROLA W377 GPRS - Configurazione WAP GPRS

#### Entrare nel menù di configurazione:

1. Premere il tasto centrale del joypad ed accedere al menù principale
2. Scorrere fino alla voce "**Accesso Web**" e premere il tasto "**Scegli**"
3. Scorrere l'elenco fino alla voce "**Sessione Web**" e premere il tasto "**Scegli**"
4. Posizionarsi sulla voce "**Vuoto**" e premere il tasto "**Scegli**"
5. Selezionare la voce "**Modifica**" e premere il tasto "**Scegli**"

#### Inserire i parametri

6. Premere il tasto "**Scegli**" per modificare ogni singola voce
  - a. "**Rinomina**": *ErgMobile Wap* e premere il tasto "**Ok**"
  - b. "**Tipo servizio primario**": scegliere "**http**" e premere il tasto "**Scegli**" e poi il tasto "**Indietro**"
  - c. "**IP primario**": lasciare invariato (vuoto) e premere il tasto "**Ok**"
  - d. "**Porta primaria**": 80 e premere il tasto "**Ok**"
  - e. "**Dominio primario**": lasciare invariato (vuoto)
  - f. "**DNS primario**": lasciare vuoto
  - g. "**Tipo servizio secondario**": scegliere HTTP e premere il tasto "**Scegli**" e poi il tasto "**Indietro**"
  - h. "**IP secondario**": lasciare vuoto
  - i. "**Porta secondaria**": 80 e premere il tasto "**Ok**"
  - j. "**Dominio secondario**": lasciare vuoto
  - k. "**DNS secondario**": lasciare vuoto
  - l. "**Homepage**": *http://www.ergmobile.it* e premere il tasto "**Ok**"
  - m. "**Timer**": Lasciare invariati (300) e premere il tasto "**Ok**"
  - n. "**Tipo portante**": scegliere GPRS e premere il tasto "**Scegli**" Selezionare successivamente la voce "**Modifica**" e premere il tasto "**Scegli**". Premere il tasto "**Scegli**" per modificare ogni singola voce:
    - "**Nome utente**": lasciare vuoto
    - "**Password**": lasciare vuoto
    - "**APN**": *mobile.erg.it* e premere il tasto "**Ok**"
7. Premere quattro volte il tasto "**Indietro**"
8. Selezionare la voce "**Imposta come attivo**" e premere il tasto "**Scegli**"
9. Premere tre volte il tasto "**Indietro**" e tornare al menù dell'impostazione del profilo
10. Selezionare la voce "**Imposta come attivo**" e premere il tasto "**Scegli**"
11. Premere più volte il tasto "**Indietro**" per uscire

