



SGH U700V CONFIGURAZIONE

SGH U700V - Configurazione WAP GPRS

1. Entrare nel menu' di configurazione

- Accedere al menu principale premendo il tasto centrale di navigazione
- Selezionare l'icona "**Internet**" e premere in corrispondenza della voce "**Selez.**" in basso a sinistra
- Scorrere fino a "**Impostazioni browser**" e premere "**Selez.**" o il tasto centrale di navigazione
- Premere "**Opzioni**" e selezionare "**Nuovo**" per creare un nuovo profilo WAP

2. Inserire i parametri

- "**Imposta nome**": **ErgMobile WAP**
- "**Nome accesso**": **mobile.erg.it**
- "**Tipo autorizzazione**": normale
- "**ID utente**": lasciare vuoto
- "**Password**": lasciare vuoto
- "**Protocollo**": HTTP
- "**URL home**": **www.ergmobile.it** (http:// gia' presente)
- "**Indirizzo proxy**": lasciare inalterato (0.0.0.0)
- "**Porta**": lasciare 80
- "**Timeout accesso (sec)**": 300
- Selezionare la voce "Salva" per salvare il profilo
- Selezionare il profilo appena creato **ErgMobile WAP** premendo due volte il tasto centrale
- Premere "**Indietro**"