



SONY ERICSSON K770i CONFIGURAZIONE

K770i - Configurazione WAP

Entrare nel menu di configurazione:

1. Accedere al menù principale del terminale tramite il tasto **Menu** posto a destra
2. Selezionare la voce "**Impostazioni**"
3. Selezionare la voce "**Connettività**"
4. Selezionare la voce "**Comunic.dati**"
5. Selezionare la voce "**Account dati**"
6. Selezionare la voce "**Nuovo Account**" (N.B. Se la voce Nuovo account non è selezionabile, bisogna eliminare o modificare un profilo esistente) e premere il tasto Aggiungi.
7. Posizionarsi su "**Dati GPRS**" e premere il tasto centrale
8. Valorizzare i seguenti campi (premere sempre il tasto Modifica):
 - a. Nome : **ErgMobile Account WAP**
 - b. Nome APN : **mobile.erg.it**
 - c. ID Utente: (vuoto)
 - d. Password: (vuoto)
 - e. Premere il tasto "Salva"
9. Tornare indietro su "**Connettività**"
10. Selezionare la voce "**Impostazioni Internet**"
11. Selezionare la voce "**Profili Internet**"
12. Selezionare la voce "**Nuovo Profilo**" e premere il tasto aggiungi.
13. Valorizzare i seguenti campi (premere sempre il tasto Aggiungi o Seleziona):
 - a. Nome : **ErgMobile WAP**
 - b. Connetti con : scegliere il punto di accesso creato in precedenza (**ErgMobile Account WAP**)
 - c. Valorizzare Indirizzo IP : lasciare vuoto
 - d. Posizionarsi sulla voce "Salvare" e premere il tasto centrale
14. Selezionare il profilo creato, premere Altro, in seguito Avanzate e selezionare **Cmb home page**
15. Valorizzare i seguenti campi:
 - a. Nome
 - b. Indirizzo : **http://www.ergmobile.it**
16. Premere il tasto **Salva**.